

## **Installation og anvendelse af Evolis Sig100**

**1)** Tilslutning Evolis Sig100 sættes blot i en ledig USB-port. Der er ikke nogen yderligere strømforsyning. Efter lidt tid kommer der lys i displayet på pladen. Så er enheden genkendt.

**2)** Installation af driver Driver hentes via følgende adresse [https://downloads.signotec.com/TWAIN-Interface/signotec\\_TWAIN\\_8.1.0.exe](https://downloads.signotec.com/TWAIN-Interface/signotec_TWAIN_8.1.0.exe)

**3)** Efter download køres programmet, og driver installeres. Ved afslutning starter enhedssøgningsprogrammet, og hvis Sig100 er tilsluttet vil den blive genkendt som Sigma. Gem indstillingerne ved at klikke på Save

**4)** Opsætning i BOSS

a. Gå ind i Parametre og til fanebladet Udlån

b. Nederst i højre side sættes der flueben i parameteren "Modtag elektronisk underskrift ved enkelt-udlån"

c. Hvis eleven skal modtage en kvitteringsbon med underskrift på, skal du endvidere sætte flueben følgende to steder

i. Faneblad Udskrivning: Benyt ved udlevering

ii. Faneblad Udskrivning: Bon med kode og underskrift

Evolis-pladen er nu klar til brug. Når man har gennemført en udlevering og tastet ESC aktiveres pladen, og samtidig kan man på skærmen følge med i hvad eleven skriver.